arXiv:math-ph/0101023v1 23 Jan 2001

Representaciones integrales para el campo electromagnetico en medios chirales

Vladislav Kravchenko, Hector Oviedo
Depto. de Telecomunicaciones,
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Instituto Politécnico Nacional,
C.P.07738, D.F., MEXICO
e-mail: vkravche@maya.esimez.ipn.mx oviemac@mail.internet.com.mx

February 7, 2008

Abstract

Se presentan las nuevas representaciones integrales para las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en medios chirales. Las representaciones integrales se obtienen con la ayuda de los metodos del analisis cuaternionico desarrollados recientemente.

1 Introducción

En los últimos años la construcción de elementos compuestos de material chiral ha adquirido gran importancia. En muchos campos de la física, en particular en las telecomunicaciones se utilizan materiales chirales, en especial en la fabricación de antenas. Los materiales chirales se encuentran en muchos productos en forma natural como moléculas ópticas activas, sin embargo, la aplicación masiva ha llevado a su producción artificial, habiendo actualmente muchos laboratorios dedicados a producir material chiral.

En este trabajo se presentan las nuevas representaciones integrales para las soluciones de las ecuaciones de Maxwell y se resuelve el problema de extendibilidad del campo electromagnético en medios chirales. Los resultados se obtienen con la ayuda de los métodos del análisis cuaterniónico desarrollados recientemente.

2 Algunos elementos del análisis cuaterniónico

Es necesario presentar algunos elementos del análisis cuaterniónico que se usarán en este desarrollo.Considérese el conjunto de cuaterniones complejos como $\mathbb{H}(\mathbb{C})$. Un cuaternión $q \in \mathbb{H}(\mathbb{C})$ se representa por $q = \sum_{k=0}^{3} q_k i_k$ donde $\{q_k\} \subset \mathbb{C}$, $i_0 = 1$ e i_k, $k = 1, 2, 3$ son las unidades cuaterniónicas imaginarias estándard con: $i_k^2 = -1$, $k = 1, 2, 3$; $i_1 i_2 = -i_2 i_1 = i_3$, $i_2 i_3 = -i_3 i_2 = i_1$, $i_3 i_1 = -i_1 i_3 = i_2$. Por definición, la unidad imaginaria compleja i conmuta con i_k, $k = 0, 1, 2, 3$. Se utilizará también la representación vectorial de los cuaterniones complejos, esto es, cualquier $q \in \mathbb{H}(\mathbb{C})$ se puede representar en la forma $q = \mathrm{Sc}(q) + \mathrm{Vec}(q)$, donde $\mathrm{Sc}(q) := q_0$ y $\mathrm{Vec}(q) := \sum_{k=1}^{3} q_k i_k$. Los cuaterniones complejos de la forma $q = \mathrm{Vec}(q)$ se dice que son cuaterniones puramente vectoriales y se representan por $\overrightarrow{q}$. Note que éstos se pueden identificar con los vectores en C^3.

De la misma manera que en los números complejos, se define el conjugado de un cuaternión complejo q como $\overline{q} := \mathrm{Sc}(q) - \mathrm{Vec}(q) = q_0 - \overrightarrow{q}$.

Considérense ahora las funciones valuadas en $\mathbb{H}(\mathbb{C})$ dadas en algún dominio $\Omega \subset \Re^3$. En todo lo que sigue vamos a suponer que la frontera Γ del dominio Ω es una superficie de Liapunov. (vea por ejemplo [6]). Sobre el conjunto $C^1(\Omega; \mathbb{H}(\mathbb{C}))$ se define el conocido operador de Moisil-Theodoresco (vea por ejemplo [2] y [3]) por la expresión

$$D := i_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + i_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + i_3 \frac{\partial}{\partial x_3} \tag{1}$$

Sea la función f en $C^1(\Omega; \mathbb{H}(\mathbb{C}))$. La expresión Df se puede reescribir de la siguiente manera:

$$Df = -\mathrm{div}\,\overrightarrow{f} + \mathrm{grad} f_0 + \mathrm{rot}\,\overrightarrow{f} \tag{2}$$

donde los operadores diferenciales se definen de la manera usual. Por ejemplo,

$$\mathrm{grad} f_0 = i_1 \frac{\partial}{\partial x_1} f_0 + i_2 \frac{\partial}{\partial x_2} f_0 + i_3 \frac{\partial}{\partial x_3} f_0. \tag{3}$$

El lado derecho de la ecuación (2) no tendría sentido en cálculo vectorial, aquí simplemente significa un cuaternión completo con su parte escalar y su parte vectorial.

$$Sc\,(Df) = -\mathrm{div}\,\overrightarrow{f}, \qquad Vec\,(Df) = \mathrm{grad} f_0 + \mathrm{rot}\,\overrightarrow{f} \tag{4}$$

Una propiedad importante de D es $D^2 = -\Delta$ donde $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$ es el operador de Laplace.

Considérese el siguiente operador

$$D_{\pm\alpha} := D \pm \alpha \tag{5}$$

Y los operadores $T_{\pm\alpha}$ y $K_{\pm\alpha}$ de la siguiente manera:

$$T_{\pm\alpha} f\,(x) = \int\limits_{\Omega} \Upsilon_{\pm\alpha}\,(x-y)\,f\,(y)\,dy \tag{6}$$

$$K_{\pm\alpha} f\,(x) = -\int\limits_{\Gamma} \Upsilon_{\pm\alpha}\,(x-y)\,\overrightarrow{n}\,(y)\,f\,(y)\,d\Gamma_y \tag{7}$$

donde $\Upsilon_{\pm\alpha}$ es la solución fundamental de $D_{\pm\alpha}$ dada por

$$\Upsilon_{\pm\alpha}\,(x) = \Theta_\alpha\,(x)\left(\pm\alpha + \frac{x}{|x|^2} + i\alpha\frac{x}{|x|}\right) \tag{8}$$

$$= -\mathrm{grad}\Theta_\alpha\,(x) \pm \alpha\Theta_\alpha\,(x) \tag{9}$$

Aquí Θ_α es la solución fundamental del operador de Helmholtz $\Theta_\alpha(x) = -\frac{e^{i\alpha|x|}}{4\pi|x|}$.

En este punto es importante mencionar el teorema (ver pag. 75 de [4]) para la fórmula cuaterniónica de Borel -Pompeiu que dice:

Teorema.- Sea α un cuaternión complejo arbitrario, Ω un dominio en R^3 con la frontera de Liapunov $\Gamma := \partial\Omega$, y sean T_α, K_α como se muestra en (6) y (7), entonces, si $f \in C^1(\Omega; \mathbb{H}(\mathbb{C})) \cap C(\overline{\Omega}; \mathbb{H}(\mathbb{C}))$ se cumple que $\forall x \in \Omega$ se satisface que

$$(K_\alpha + T_\alpha D_\alpha) f\,(x) = f\,(x) \tag{10}$$

3 Los Campos Electromagnéticos en Medios Chirales.

Considérense las ecuaciones de Maxwell

$$\operatorname{div} \widetilde{E}(x) = \frac{\rho}{\varepsilon}, \tag{11}$$

$$\operatorname{rot} \widetilde{E}(x) = -i\omega \widetilde{B}(x), \tag{12}$$

$$\operatorname{rot} \widetilde{H}(x) = i\omega \widetilde{D}(x) + \widetilde{j}(x), \tag{13}$$

$$\operatorname{div} \widetilde{H}(x) = 0 \tag{14}$$

en donde las ecuaciones materiales están dadas por (vea por ejemplo [5])

$$\widetilde{D} = \varepsilon \left(\widetilde{E}(x) + \beta \operatorname{rot} \widetilde{E}(x) \right) \tag{15}$$

$$\widetilde{B} = \mu \left(\widetilde{H}(x) + \beta \operatorname{rot} \widetilde{H}(x) \right) \tag{16}$$

el parámetro β es la medida de chiralidad del medio. Entonces, las ecuaciones (12) y (13) se pueden escribir como

$$\operatorname{rot} \widetilde{E}(x) = -i\omega\mu \left(\widetilde{H}(x) + \beta \operatorname{rot} \widetilde{H}(x) \right) \tag{17}$$

$$\operatorname{rot} \widetilde{H}(x) = i\omega\varepsilon \left(\widetilde{E}(x) + \beta \operatorname{rot} \widetilde{E}(x) \right) + \widetilde{j}(x) \tag{18}$$

Ahora, para simplificar estas ecuaciones, introduzcamos los siguientes vectores del campo

$$\widetilde{E}(x) = \sqrt{\mu} \cdot \overrightarrow{E}(x) \tag{19}$$

$$\widetilde{H}(x) = \sqrt{\varepsilon} \cdot \overrightarrow{H}(x) \tag{20}$$

$$\widetilde{j}\,(x) = \sqrt{\varepsilon} \cdot \overrightarrow{j}\,(x) \tag{21}$$

resultando las expresiones

$$\operatorname{rot} \overrightarrow{E}\,(x) = -ik \left(\overrightarrow{H}\,(x) + \beta \operatorname{rot} \overrightarrow{H}\,(x) \right) \tag{22}$$

$$\operatorname{rot} \overrightarrow{H}\,(x) = ik \left(\overrightarrow{E}\,(x) + \beta \operatorname{rot} \overrightarrow{E}\,(x) \right) + \overrightarrow{j}\,(x) \tag{23}$$

donde $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$, k es el número de onda

4 Las ecuaciones de Maxwell para medios chirales en forma cuaterniónica

Haciendo uso del cálculo cuaterniónico, las ecuaciones (22) y (23) se pueden reescribir en tal forma que las funciones vectoriales que estamos buscando queden en ecuaciones separadas.

Para este propósito, se introducen las siguientes funciones cuaterniónicas puramente vectoriales:

$$\overrightarrow{\Phi} = \overrightarrow{E}\,(x) + i\overrightarrow{H}\,(x) \tag{24}$$

$$\overrightarrow{\Psi} = \overrightarrow{E}\,(x) - i\overrightarrow{H}\,(x) \tag{25}$$

$$\overrightarrow{E}\,(x) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\Phi} + \overrightarrow{\Psi} \right)(x) \tag{26}$$

$$\overrightarrow{H}\,(x) = \frac{1}{2i}\left(\overrightarrow{\Phi} - \overrightarrow{\Psi} \right)(x) \tag{27}$$

Al aplicar el operador de Moisil-Theodoresco a la ecuación (24)

$$D\overrightarrow{\Phi} = D\overrightarrow{E}\,(x) + iD\overrightarrow{H}\,(x) \tag{28}$$

$$D\overrightarrow{E}(x) = -\operatorname{div}\overrightarrow{E}(x) + \operatorname{rot}\overrightarrow{E}(x) = -\frac{\rho}{\varepsilon} + \operatorname{rot}\overrightarrow{E}(x) \tag{29}$$

$$D\overrightarrow{H}(x) = -\operatorname{div}\overrightarrow{H}(x) + \operatorname{rot}\overrightarrow{H}(x) = \operatorname{rot}\overrightarrow{H}(x) \tag{30}$$

$$D\overrightarrow{\Phi}(x) = -\frac{\rho}{\varepsilon} + \operatorname{rot}\overrightarrow{E}(x) + i\operatorname{rot}\overrightarrow{H}(x) \tag{31}$$

Utilizando las ecuaciones(22) y (23) se obtiene

$$\left(D + \frac{k}{(1+k\beta)}\right)\overrightarrow{\Phi}(x) = -\frac{\rho}{\varepsilon} + i\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1+k\beta)} \tag{32}$$

Los mismos pasos se siguen a la ecuación (25) para obtener

$$\left(D - \frac{k}{(1-k\beta)}\right)\overrightarrow{\Psi}(x) = -\frac{\rho}{\varepsilon} - i\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1-k\beta)} \tag{33}$$

Al aplicar la divergencia a la ecuación (23) se obtiene la ecuación de continuidad

$$\frac{\rho}{\varepsilon} = -\frac{1}{ik}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(x) \tag{34}$$

la que al sustituir en las ecuaciones (32) y (33) da como resultado:

$$\left(D + \frac{k}{(1+k\beta)}\right)\overrightarrow{\Phi}(x) = i\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1+k\beta)} - \frac{i}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(x) \tag{35}$$

$$\left(D - \frac{k}{(1-k\beta)}\right)\overrightarrow{\Psi}(x) = -i\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1-k\beta)} - \frac{i}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(x) \tag{36}$$

Introduciendo las siguientes notaciones: $\alpha_1 := \frac{k}{(1+k\beta)}$, $\alpha_2 := \frac{k}{(1-k\beta)}$ obtenemos estas ecuaciones en la forma:

$$(D + \alpha_1)\overrightarrow{\Phi}(x) = \frac{i}{k}[\alpha_1\overrightarrow{j}(x) - \operatorname{div}\overrightarrow{j}(x)] \tag{37}$$

$$(D - \alpha_2)\overrightarrow{\Psi}(x) = -\frac{i}{k}[\alpha_2\overrightarrow{j}(x) + \operatorname{div}\overrightarrow{j}(x)] \tag{38}$$

5 Representación integral para las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en medios chirales

Sustituyendo en (10) los resultados obtenidos

$$\overrightarrow{\Phi}(x) = \frac{i}{k} T_{\alpha_1}[\alpha_1 \overrightarrow{j}(x) - \operatorname{div} \overrightarrow{j}(x)] + K_{\alpha_1} \overrightarrow{\Phi}(x) \tag{39}$$

$$\overrightarrow{\Psi}(x) = -\frac{i}{k} T_{-\alpha_2}[\alpha_2 \overrightarrow{j}(x) + \operatorname{div} \overrightarrow{j}(x)] + K_{-\alpha_2} \overrightarrow{\Psi}(x) \tag{40}$$

donde x es un punto arbitrario del dominio Ω.

Ahora, si $T_{\alpha_1} = T_1$, $T_{-\alpha_2} = T_2$, $K_{\alpha_1} = K_1$, $K_{-\alpha_2} = K_2$, $\Theta_{\alpha_1} = \Theta_1$ y $\Theta_{-\alpha_2} = \Theta_2$ y usando estos resultados en las ecuaciones (26) y (27) se obtiene para el campo eléctrico la expresión

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E}(x) = \frac{1}{2}\{ & iT_1[\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1+k\beta)} - \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(x)] \\ & + K_1[\overrightarrow{E}(x) + i\overrightarrow{H}(x)] \\ & - iT_2[\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1-k\beta)} + \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(x)] \\ & + K_2[\overrightarrow{E}(x) - i\overrightarrow{H}(x)]\}\end{aligned} \tag{41}$$

y para el campo magnético

$$\begin{aligned}\overrightarrow{H}(x) = \frac{1}{2i}\{ & iT_1[\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1+k\beta)} - \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(x)] \\ & + K_1[\overrightarrow{E}(x) + i\overrightarrow{H}(x)] \\ & + iT_2[\frac{\overrightarrow{j}(x)}{(1-k\beta)} + \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(x)] \\ & - K_2[\overrightarrow{E}(x) - i\overrightarrow{H}(x)]\}\end{aligned}$$

y más explícitamente

$$\begin{aligned}\overrightarrow{E}(x) = \frac{i}{2}\int_\Omega \{ & \Upsilon_{\alpha_1}(x-y)\,[\frac{\overrightarrow{j}(y)}{(1+k\beta)} - \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(y)] \\ & - \Upsilon_{-\alpha_2}(x-y)\,[\frac{\overrightarrow{j}(y)}{(1-k\beta)} + \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(y)]\}dy \\ & - \frac{1}{2}\int_\Gamma \{\Upsilon_{\alpha_1}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\,[\overrightarrow{E}(y) + i\overrightarrow{H}(y)] \\ & + \Upsilon_{-\alpha_2}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\,[\overrightarrow{E}(y) - i\overrightarrow{H}(y)]\}d\Gamma\end{aligned} \tag{42}$$

$$\overrightarrow{H}(x) = \frac{1}{2}\int_{\Omega}\{\Upsilon_{\alpha_1}(x-y)\,[\frac{\overrightarrow{j}(y)}{(1+k\beta)} - \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(y)]$$
$$+\Upsilon_{-\alpha_2}(x-y)\,[\frac{\overrightarrow{j}(y)}{(1-k\beta)} + \frac{1}{k}\operatorname{div}\overrightarrow{j}(y)]\}dy$$
$$+\frac{1}{2i}\int_{\Gamma}\{-\Upsilon_{\alpha_1}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\,[\overrightarrow{E}(y) + i\overrightarrow{H}(y)]$$
$$+\Upsilon_{-\alpha_2}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\,[\overrightarrow{E}(y) - iH(y)]\}d\Gamma \tag{43}$$

Las dos últimas igualdades cuaterniónicas pueden ser reescritas en forma vectorial. En este caso las partes escalares no contienen ninguna nueva información ya que representan una variante de la fórmula de Gauss, (vea la explicación en pag. 120 de [4]) y las partes vectoriales representan las fórmulas de Stratton-Chu (vea por ejemplo [1]). En pocas palabras, estas igualdades cuaterniónicas representan resultados bien conocidos escritos en otra forma.

La consideración del siguiente problema para el campo electromagnético nos pone de manifiesto la ventaja del uso del análisis cuaterniónico comparado con la técnica del cálculo vectorial.

Problema.- Sea $\Gamma := \partial\Omega$ una superficie de Liapunov en la cual están definidos dos vectores $\overrightarrow{e}$ y $\overrightarrow{h}$ que pertenecen al espacio funcional de Hölder (vea por ejemplo [6]). Encontrar dos vectores $\overrightarrow{E}$ y $\overrightarrow{H}$ que satisfagan las ecuaciones de Maxwell

$$\operatorname{rot}\overrightarrow{E}(x) = -ik\left(\overrightarrow{H}(x) + \beta\operatorname{rot}\overrightarrow{H}(x)\right) \tag{44}$$

$$\operatorname{rot}\overrightarrow{H}(x) = ik\left(\overrightarrow{E}(x) + \beta\operatorname{rot}\overrightarrow{E}(x)\right) \tag{45}$$

en Ω y en la frontera Γ coincidan con $\overrightarrow{e}$ y $\overrightarrow{h}$:

$$\overrightarrow{E}\,|_{\Gamma} = \overrightarrow{e}, \quad \overrightarrow{H}\,|_{\Gamma} = \overrightarrow{h}$$

En otras palabras, se requiere extender los vectores $\overrightarrow{e}$ y $\overrightarrow{h}$ al dominio de Ω de tal manera que satisfagan las ecuaciones (44) y (45).

Este problema de extendibilidad para el campo electromagnético es incorrecto (ill-posed) debido a que no siempre existe una solución. En el siguiente teorema damos el criterio de la existencia de la solución del problema.

Teorema. Dada una superficie cerrada de Liapunov $\Gamma := \partial\Omega \subset R^3$ y las funciones $\overrightarrow{e}, \overrightarrow{h} \in C^{o,\epsilon}\left(\Gamma; C^3\right)$, son los valores de frontera de las soluciones de las ecuaciones de Maxwell

$$\operatorname{rot} \overrightarrow{E}(x) = -ik\left(\overrightarrow{H}(x) + \beta \operatorname{rot} \overrightarrow{H}(x)\right) \tag{46}$$

$$\operatorname{rot} \overrightarrow{H}(x) = ik\left(\overrightarrow{E}(x) + \beta \operatorname{rot} \overrightarrow{E}(x)\right) \tag{47}$$

en Ω si y solo si las siguientes igualdades se cumplen:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{e}(x) = -\frac{1}{2}\int_{\Gamma}\{&\Upsilon_{\alpha_1}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\left[\overrightarrow{e}(y) + i\,\overrightarrow{h}(y)\right] \\ &+ \Upsilon_{-\alpha_2}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\left[\overrightarrow{e}(y) - i\,\overrightarrow{h}(y)\right]\}d\Gamma \end{aligned} \tag{48}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{h}(x) = \frac{1}{2i}\int_{\Gamma}\{&-\Upsilon_{\alpha_1}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\left[\overrightarrow{e}(y) + i\,\overrightarrow{h}(y)\right] \\ &+ \Upsilon_{-\alpha_2}(x-y)\,\overrightarrow{n}(y)\left[\overrightarrow{e}(y) - i\,\overrightarrow{h}(y)\right]\}d\Gamma \end{aligned} \tag{49}$$

para cualquier $\tau \in \Gamma$.

Este resultado obviamente puede ser escrito en términos vectoriales, sin embargo, su naturaleza es en esencia cuaterniónica ya que para obtener el criterio se necesitan tanto las partes vectoriales de (48) y (49) como necesariamente las partes escalares de las mismas fórmulas. Es un ejemplo del caso cuando para obtener un resultado en 3 dimensiones hay que hacer uso de la cuarta dimensión.

Nota: El mismo resultado se puede obtener para el exterior del dominio Ω.

References

[1] C. Athanasiadis, P. A. Martin, I. G. Stratis *Electromagnetic scattering by a homogeneous chiral obstacle: boundary integral equations and low-chirality approximations.* SIAM J. Appl. Math., 1999, v. 59, No. 5, 1745-1762.

[2] A. V. Bitsadze *Boundary value problems for second-order elliptic equations.* Amsterdam: North-Holland and N.Y.: Interscience, 1968.

[3] F. Brackx, R. Delanghe, F. Sommen *Clifford Analysis.* London: Pitman Res. Notes in Math. v. 76, 1982, 308 pp.

[4] V. V. Kravchenko, M. V. Shapiro *Integral Representations for Spatial Models of Mathematical Physics.* Pitman Research Notes in Mathematics Series (351) Longman. 1996.

[5] A. Lakhtakia, V. K. Varadan, V.V. Varadan. *Time-Harmonic Electromagnetics Fields in Chiral Media.* Lecture Notes in Physics (335). Springer-Verlag.

[6] V. S. Vladimirov *Equations of Mathematical Physics.* Moscow: Nauka, 1984 (in Russian); Engl. transl. of the first edition: N.Y.: Marcel Dekker, 1971.